

The go-e logo is displayed in white on a blue background. The 'g' is a stylized lowercase letter, and the 'e' is a lowercase letter with a horizontal bar extending to the right.

**Datový list**

# go-e Charger Gemini flex

11/22 kW

Mobilní wallbox/nabíjecí stanice pro elektromobily (IC-CPD),  
v souladu s normami EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 62752:2016/A1:2020  
platí pro čísla výrobků: CH-04-11-01, CH-04-22-01

## Chytrá nabíjecí stanice pro elektromobily

Ať už se jedná o jakýkoliv elektromobil nebo  
plug-in hybrid se kterým jezdíte.  
Nabíjecí stanice go-e Charger Vaše vozidlo  
spolehlivě nabije. Stacionární a mobilní..

Nabíjecí výkon: např. 1,4 - 3,7 - 7,4 - 11 - 22 kW  
Jednofázový nebo třífázový proud

**V 1.4**

# go-e Charger Gemini flex

## Výhody

Mnoho chytrých funkcí, zajišťujících ještě komfortnější nabíjení elektromobilů je již integrováno v go-e Charger Gemini flex. Nabíjecí stanice je vhodná pro instalaci v interiéru i exteriéru, v soukromém i komerčním prostředí (bez prodeje nabíjecího proudu). Nabíjecí stanici go-e Charger lze připojit přímo k příslušné červené el. zásuvce CEE nebo přes adaptér (dostupný jako příslušenství) k jiným zásuvkám. **V průběhu instalace není nutné otevírat go-e Charger.**

### Maximální flexibilita:

#### Stacionární a mobilní použití

Nabíjecí stanice go-e Charger Gemini flex v nástěnném držáku lze používat stejně jako čistě stacionární wallbox. Velká výhoda: Několika pohyby ruky se wallbox promění v mobilní nabíjecí stanici a zajišťuje maximální flexibilitu nabíjení i na místech, kde (veřejná) nabíjecí stanice není k dispozici. Na chatě, v kempu nebo u přátel a příbuzných je tím zaručeno dobití vozidla i po dlouhé jízdě (případně jsou nutné adaptéry, dodávané formou příslušenství).

#### Nabíjení jakéhokoliv elektromobilu - Plug & Play

Nabíjecí stanici go-e Charger lze v závislosti na elektrické instalaci domu namontovat s minimálním úsilím a během velmi krátké doby ji uvést do provozu. Stačí připevnit nástěnnou montážní desku, zavěsit wallbox a připojit ho do vhodné zásuvky. Proces nabíjení je stejně nekomplikovaný jako u smartphonu. Připojte kabel typu 2 a nabíjecí stanice go-e Charger začne při standardním nastavení nabíjet vozidlo výkonem, který automobil potřebuje. V případě potřeby lze nabíjecí proud upravit pomocí černého tlačítka přímo na přístroji.

#### Četné bezpečnostní funkce

Rozsáhlé bezpečnostní funkce nabíjecí stanice go-e Charger zajišťují, že můžete v klidu relaxovat, zatímco se vozidlo spolehlivě nabíjí. Nabíjecí stanice v případě potřeby reguluje tok proudu (statický / dynamický\* management zátěže) nebo se při výskytu poruchových proudů zcela vypne. Nabíjecí stanice go-e Charger tak chrání před poškozením vozidlo, domácí elektrickou soustavu i sebe. Stanice go-e Charger je vybavena DC ochranným modulem, který chrání domovní instalaci před možnými reziduálními stejnosměrnými proudy, které by mohl elektromobil generovat. V budově musí být nainstalován proudový chránič typu A

a předřazený jistič. Nabíjecí stanice go-e Charger poskytuje také dodatečnou ochranu proti střídavým reziduálním proudům (6 mA DC, 20 mA AC).

#### Plná kontrola – prostřednictvím aplikace i z pohovky

Všechny procesy nabíjení lze v zásadě provádět pomocí go-e Charger i bez aplikace. Wallbox signalizuje aktuální stav nabíjení pomocí LED kroužku. Všechny podrobnosti o stavu nabíjení lze ještě pohodlněji zjistit prostřednictvím aplikace go-e Charger App. Pomocí aplikace lze v případě potřeby upravit všechna základní a komfortní nastavení. Díky integrovanému elektroměru máte přehled i o množství proudu při nabíjení. Při připojení wallboxu k síti WiFi můžete zařízení řídit a kontrolovat dokonce i z pohovky.

#### Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

Díky klasifikaci IP65 může go-e Charger vždy poskytovat plný výkon bez ohledu na povětrnostní podmínky. Nabíjecí kabel lze zajistit proti krádeži. Při instalaci ve venkovním prostředí můžeš wallbox chránit před neoprávněným použitím pomocí čipu RFID. RFID čipy jsou užitečné také v případě, že přístroj sdílí více osob. Elektřina použitá k nabíjení je vykazována pro každého uživatele zvlášť.

\*s go-e Controller



## Různé režimy nabíjení pro cenově výhodné a udržitelné nabíjení

Začít s nabíjením rovnou po návratu domů z práce je sice snadné, ale nemusí to být nutně udržitelné a levné. Díky inteligentním funkcím, jako je časovač nabíjení, můžete spuštění nabíjecí stanice go-e Charger přesunout na dobu, kdy je přebytek elektrické energie. To odlehčí elektrickou síť, a s ohledem na tarif za elektřinu se to může vyplácet i finančně.



## S regulátorem go-e Controller můžete nabíjet ještě inteligentněji

Pomocí go-e Controller můžete zážitek z nabíjení pozvednout na vyšší úroveň. Regulátorem lze aktivovat dynamické řízení zátěže, aby se při nabíjení vašeho vozidla zabránilo přetížení elektrické sítě. Ovladač vám také pomůže snadno využívat přebytečný proud z vašich solárních panelů a sledovat toky energie. Pro další optimalizaci procesu nabíjení doporučujeme komplexní řešení sestávající z go-e Charger a systému řízení spotřeby energie, jako je go-e Controller.

**Záruka 3 roky**



Institu TÜV Rheinland testoval a potvrdil go-e Charger Gemini flex z hlediska dodržování normy EN IEC 61851-1. TÜV Rheinland rovněž testoval všechny s tím spojené relevantní bezpečnostní standardy.

# Technické údaje

## go-e Charger Gemini flex



### Obsah balení

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Nabíjecí stanice 11 kW s 16 A červeným konektorem CEE	Nabíjecí stanice 22 kW s 32 A červeným konektorem CEE
Nástěnný držák vč. šroubů a hmoždinek	
Za příplatek montovatelné zabezpečení proti odcizení (U-díl)	
Resetovací karta	
RFID čip (již nastavený)	
Stručný návod	

### Specifikace produktu

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Mobilní wallbox/nabíjecí stanice	IC-CPD, v souladu s normami EN IEC 61851-1:2019, EN IEC 62752:2016/A1:2020	
Rozměry	cca. 15,5 x 26 x 11 cm	
Hmotnost	1,63 kg	1,82 kg
Přípojný kabel	30 cm + konektor, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> (typ H07BQ-F)	30 cm + konektor, 5 x 6 mm <sup>2</sup> (typ H07BQ-F)
Zásuvný konektor	Jednofázový nebo třífázový proud	
Jmenovité napětí	230 V / 240 V (jednofázové) / 400 V / 415 V (třífázové)	
Jmenovitá frekvence	50 Hz	
Typy sítě	TT / TN / IT	
Pohotovostní režim	3,1 W (tmavé LED) až 5,2 W (světlé LED)	
RFID	13,56 MHz	
WiFi	802.11b/g/n 2,4 GHz / frekvenční pásmo 2412-2472 MHz	

## Povolené prostředí

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Místo instalace	Pro vnitřní i venkovní použití	
Rozsah provozních teplot	-25 °C až +40 °C	
Teplota při uskladnění	-40 °C až +85 °C	
Průměrná teplota za 24 hodin	maximálně 35 °C	
Nadmořská výška	maximálně 2 000 m nad mořem	
Relativní vlhkost vzduchu	maximálně 95 % (bez kondenzace)	
Odolnost proti nárazům	IK08	

## Nabíjecí výkon

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Maximální nabíjecí výkon	11 kW (16 A, 3 fáze)	22 kW (32 A, 3 fáze)
Zobrazení ampérů a stavu	Možnost čtení pomocí LED kroužku a aplikace	
Nastavení nabíjecího výkonu	pomocí tlačítka a aplikace	
	změna nabíjecího proudu v 1 ampérových krocích mezi 6 A a 16 A	změna nabíjecího proudu v 1 ampérových krocích mezi 6 A a 32 A

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW	Poznámka
Jednofázově nabíjené vozidlo <sup>1</sup>	1,4 kW až do 3,7 kW	1,4 kW do 7,4 kW	Omezení specifická pro danou zemi je nutno zohledňovat
Dvoufázově nabíjené vozidlo <sup>1</sup>	2,8 kW do 7,4 kW	2,8 kW až do 14,8 kW	Dvoufázové připojení nabíjecí stanice není možné
Třífázově nabíjené vozidlo <sup>1</sup>	4,2 kW do 11 kW	4,2 kW do 22 kW	Nabíjecí stanice go-e Charger přepíná na výkon, který je dostupný v místě připojení

<sup>1</sup>Nabíjecí výkon závisí na počtu fází palubní nabíječky vozidla

## Připojení k vozidlu

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Typ 2 zásuvka (podle EN 62196-2) s mechanickým blokováním (potřebujete samostatný kabel typu 2, dodávaný jako příslušenství)	
Vozidla typu 1 lze nabíjet kabelem nabíjecího adaptéru typu 2 připojenému na typ 1 (dostupné jako příslušenství)	



## Bezpečnostní funkce

	Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
DC ochranný modul s rozpoznáním stejnosměrného proudu a dodatečnou detekcí AC	6 mA DC, 20 mA AC (V budově musí být nainstalován proudový chránič typu A a předřazený jistič. Dodržujte místní předpisy pro instalaci.)	
Třída ochranného krytí	I	
Stupeň znečištění	II	
Ochrana proti krádeži	Zajištění nabíjecího kabelu	
Kontrola přístup	V případě potřeby ho lze aktivovat. Autentifikace je možná přes RFID nebo aplikaci. Součástí dodávky je 1 naučený čip RFID.	
Vstupní napětí	Kontrola fází a napětí	
Funkce přepínání	Kontrola funkce přepínání	
Kontrola uzemnění	Pro sítě TT, TN (Test odpojitelného uzemnění pro IT síť – norský režim)	
Proudový snímač	3 fáze	
Snímače teploty	Regulace nabíjecího proudu v případě přehřátí	
IP65	Ochrana proti nečistotám a vodě, vhodné pro dlouhodobý provoz ve venkovním prostoru	
go-e provozovatel sítě API	Pro autorizovaný přístup provozovatele elektrické sítě k nabíjecí stanici go-e Charger pro regulaci spotřeby elektrické energie v síti	
Modbus TCP	mimo jiné k regulaci spotřeby el. energie prostřednictvím provozovatele sítě	

## Připojení na infrastrukturu

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
CEE červená 16 A (3 fáze)	CEE červená 32 A (3 fáze)
<b>S originálními adaptéry go-e (nejsou součástí dodávky, k dostání jako příslušenství):</b>	
na CEE, červená 32 A (třífázová – omezení nabíjecím boxem na 16 A)	na CEE, červená 16 A (třífázová)
na CEE, modrá 16 A (jednofázová)	na CEE, modrá 16 A (jednofázová)
na bezpečnostní zástrčka 16 A (Bytová zásuvka – jednofázová)	na bezpečnostní zástrčka 16 A (Bytová zásuvka – jednofázová)

\*S ohledem na právní předpisy nesmí být ve Švýcarsku používány žádné adaptérové kabely.

## Aplikace go-e Charger App a konektivita

Gemini flex 11 kW	Gemini flex 22 kW
Místní (WiFi hotspot) nebo celosvětové* (WiFi) ovládání a monitorování	
Nastavení/kontrola nabíjení (napětí, proud, výkon, energie)	
Nastavení úrovně proudu v 1 ampérových krocích	
Funkce start/stop a časovač pro nabíjení	
Správa čipů/karet RFID (až 10 uživatelů na jednu nabíjecí stanici go-e Charger) Správa přístupu (RFID/aplikace)	
OCPP 1.6*	
Elektroměr (celkový počet kWh a celkové množství na každý čip RFID)	
Režim limit kWh / režim ECO* / Režim Next Trip*	
Push notifikace*	
Funkce odblokování kabelu	
Flexibilní tarify za elektrický proud s inteligentním řízením nabíjení*/**	
Řízení statické zátěže*	
Fotovoltaické připojení přes regulátor go-e Controller (samostatný produkt) nebo přes otevřené rozhraní API (je nutné naprogramovat)*	
Přizpůsobení LED	
Správa stupňů nabití pomocí tlačítka na nabíjecí stanici	
Možnost aktualizace pro pozdější funkce (chytrá domácnost atd.)*	
Automatické odjištění nabíjecího kabelu při výpadku proudu	
Přepínání mezi 1 a 3 fázemi pomocí aplikace – i během procesu nabíjení	
Synchronizace nabíjení pomocí cloudu a zobrazení uplynulých procesů nabíjení*	
Dokumentovaná veřejná rozhraní API: HTTP , MQTT, Modbus TCP	

\*Je vyžadováno připojení nabíjecí stanice k internetu

\*\*Vyžadována smlouva s dodavatelem elektrické energie, jehož flexibilní tarif je integrován do aplikace go-e App. Je zde uloženo více než 100 tarifů. Počet tarifů se neustále rozšiřuje.

Autorská práva k tomuto datovému listu vlastní společnost go-e GmbH | Společnost go-e GmbH si vyhrazuje právo na neohlášené změny. Nejnovější verzi si můžete stáhnout zde: [www.go-e.com](http://www.go-e.com) | Obrázky slouží k ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku. | Chyby a opomenutí vyhrazeny.



go-e